

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo	EB1000
<b>Generador:</b>	
Voltaje de salida de CA	220 V
Frecuencia	60 Hz
Salida máxima de CA	1 KVA
Salida nominal de CA	900 VA
<b>Motor:</b>	
Modelo	G100
Tipo de motor	4 tiempos, SV, monocilíndrico
Desplazamiento	97 cc
Potencia máxima	1.8 HP
Sistema de arranque	A cuerda retráctil
Avance de ignición	Magneto transistorizado
Capacidad de tanque de combustible	1.8 gal
Horas de operación continua	8.8 h
Nivel de ruido de operación (a 7 m)	62 dB
Combustible usado	90 oct recomendado
<b>Dimensiones:</b>	
Largo x Ancho x Alto	482 x 328 x 437 mm
Peso en seco	30 Kg
<b>Características estándar:</b>	
Regulador automático de voltaje	--
Voltímetro	--
Medidor de combustible	Sí
Alerta de aceite	Sí
Silenciador de gran capacidad	--
Interruptor de circuito CA	Sí
Interruptor de circuito CC	--
Arrancador eléctrico	--
Cargador de batería	--

Accesorios	EB1000
Enchufes de 16 A - 250 V	1
<b>Kit de herramientas:</b>	
Sacabujía con palanca	
Llave de boca 10/12 ATC	Sí
Filtro de tanque de combustible	Sí