

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo	EG 6500 CXS
<b>Generador:</b>	
Voltaje de salida de CA	220 V
Frecuencia	60 Hz
Salida máxima de CA	6.5 KVA
Salida nominal de CA	5.5 KVA
Salida nominal de DC	12 V 8.3 A
<b>Motor:</b>	
Modelo	GX 390
Tipo de motor	4 tiempos, OHV, monocilíndrico
Desplazamiento	389 cc
Potencia máxima	1.3 HP / 3.600 rpm
Sistema de arranque	Eléctrico / retráctil
Avance de ignición	Magneto transistorizado
Capacidad de tanque de combustible	6,4 gal
Horas de operación continua	7.0
Nivel de ruido de operación (a 7 m)	77 dB
Combustible usado	90 oct.
<b>Dimensiones:</b>	
Largo x Ancho x Alto	844 x 530 x 571
Peso en seco	84 kg

Accesorios	EG 6500 CXS
Enchufes 20 A - 250 V	1
Enchufes 20 A - 125/250 V (twist)	1
<b>Kit de herramientas:</b>	
Sacabujía con desarmador mixto (plano( estrella)	Sí
Filtro de tanque de combustible	Sí